

## LCCU21とコンピュータをUSBケーブルで接続

### デバイスドライバーのインストール




USB ケーブル




コンピュータ側  
USB A オス

LCCU21 側  
USB マイクロ B オス

- 1 LCCU21とコンピュータをUSBケーブルで接続します
- 2 しばらくすると下記のように「ソフトウェアをインストールしています」が出ます



- 3 インストールが終わると下記のように「正しくインストールされました」と出ます



- 4 COM Port の番号をメモしてください  
番号が確認できれば接続完了です

### COM Port の番号が分からない場合

- ① PC のコントロールパネルからデバイスマネージャーをクリック
- ② ポート (COM と LPT) の▶ (三角マーク) をクリックして出た USB Serial Port (COM x) の x の数値がポート番号になります



### 自動でデバイスドライバーがインストールされない場合

- ① <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm> にアクセス
- ② [click here.](#) を選択

▶ Drivers

PLEASE NOTE - When updating drivers, refer to the following document: [AN\\_107 - Advanced Driver Options](#)

New drivers are now available to support the [FT4222H](#) - for D2XX drivers please [click here.](#)

- ③ [setup executable](#) を選択し、ダウンロード

Currently Supported D2XX Drivers:

Operating System	Release Date	Processor Architecture					Comments
		x86 (32-bit)	x64 (64-bit)	ARM	MIPS	SH4	
Windows*	2017-03-10	2.12.26	2.12.26	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a <a href="#">setup executable</a> . Please read the Release Notes and Installation Guides.

- ④ [CDM21226\\_Setup.exe](#) をダウンロードした後、ファイルをクリックし、インストールをしてください

※CDM21226\_Setup.exe はバージョンがアップした場合、21226 の数値が変わります