


USB出力ロードセルとコンピュータをUSBケーブルで接続

デバイスドライバーのインストール

- ①ロードセルとコンピュータをUSBケーブルで接続します。
- ②しばらくすると下記のように「ソフトウェアをインストールしています」が表示されます。



- ③インストールが終わると下記のように「正しくインストールされました」と表示されます。



- ④COM Portの番号をメモしてください。番号が確認できれば接続完了です。

COM Port の番号が分からない場合

- ①PCのコントロールパネルからデバイスマネージャーをクリック
- ②ポート(COMとLPT)の▶(三角マーク)をクリックして出たUSB Serial Port(COM x)のxの 数値がポート番号になります。



自動でデバイスドライバーがインストールされない場合

- ① <https://ftdichip.com/drivers/>
- ② [click here.](#) を選択



PLEASE NOTE – When editing driver INF files, refer to the following document: [AN_107 – Advanced Driver Options](#)

New drivers are now available to support the [FT4222H](#) – for D2XX drivers please [click here.](#)

- ③ [setup executable](#) を選択し、ダウンロード

Currently Supported D2XX Drivers:
[Subscribe to Our Driver Updates](#)

Operating System	Release Date	Processor Architecture				Comments
		X86 (32-Bit)	X64 (64-Bit)	ARM	MIPS	
Windows (Desktop)*	2021-07-15	2.12.36.4	2.12.36.4	2.12.36.4A****	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a setup executable . Please see the Release Notes and Installation Guides .

- ④ [CDM212364_Setup.exe](#) をダウンロードした後、ファイルをクリックし、インストールしてください。

* [CDM21364_Setup.exe](#) がバージョンアップした場合、212364の数値が変わります。